

FUNKTECHNIK – GRUNDMANN DM2CM Web. : [www.dg1ogw.de](http://www.dg1ogw.de)

**YAESU** Handmikrofon MH 31 Electret ( DX )

100 – 8000 Hz max. 100 mV aut. 2,5 – 12 Volt ( 0,3 mA bei 5 V )

Impedanz : ca. 600 Ohm

Low – Cut Schalter : ( 47 / 100 nF )

S1 : 1 max. 2 weniger tiefe Frequenzen ( DX ) ( TONE – Schalter Rückseite vom Mic )  
( geändert 05 / 2010 )

Mikrofonbelegung vom MH 31 E :

MH 31 B8 E	MH 31 A8J E
1 – up	down
2 – DC 5 Volt	up
3 – down	5 Volt
4 – fast	Mic GND
5 – GND	Mic
6 – PTT	PTT
7 – Mic GND	GND
8 – Mic	fast



1 / 2 Schalter Low - Cut

C. ( DM2CM 22.07.11 )